

Anleitung für Software und Kanallisten-Update

Für das Software- und Kanallisten-Update stehen Image-Dateien (.img) zur Verfügung, welche über den an der Rückwand befindlichen USB2.0 Anschluss installiert werden können.

- Auf USB Stick folgende Ordnerstruktur „kathrein/ufs902“ anlegen
Software-Datei „*.img“ und Kanalliste „*.img“ in den Ordner „kathrein/ufs902“ kopieren (* Name der Datei)

Achtung: USB-Stick muss FAT/FAT32 formatiert sein.

- UFS 902 ausschalten (Netz AUS)
- USB Stick anschließen
- TV/R-Taste an der Frontseite des Receivers drücken und gedrückt halten
- UFS 902 einschalten (Netz EIN)
- TV/R-Taste weiterhin gedrückt halten
- Im Display erscheint nach kurzer Zeit die Anzeige "Emergency Boot" und kurz darauf „Update“
- Hat der Receiver nun Dateien für das Update gefunden, so erscheint im Display „Update Cnt x“ (x steht für die Anzahl der gefunden Update-Dateien)

Hinweis: Erscheint nicht „Update Cnt x“ sondern z.B. NO FOLDER, einfach die TV/R Taste länger gedrückt halten, der Update-Vorgang startet von neuem.

- Danach kann TV/R-Taste losgelassen werden
- Nun startet der Receiver das Update → im Display erscheint „x ER yy“ bzw. x WR yy
x Nummer der Update-Datei
yy Prozent
- Wurde die Updates durchgeführt, startet der UFS 902 selbstständig wieder
- Danach kann der USB-Stick wieder entfernt werden