

Update-Anleitung

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbereitung des USB-Sticks	3
2	Software-Aktualisierung - Emergency Update per USB-Stick	3
3	Software-Programmlisten-Aktualisierung per Receiver-Menü.....	3
3.1	Software-Aktualisierung per USB-Gerät	4
3.2	Programmliste aktualisieren.....	4
3.3	Programmliste auf USB-Gerät speichern.....	4

Die Aktualisierung des Receivers bzw. die Sicherung der Programmliste kann über die folgend beschriebenen Möglichkeiten erfolgen.

Wichtige Hinweise:

Wurde auf dem UFS 922 die Software-Version V1.05 installiert, so ist es nicht mehr möglich auf direktem Weg die Software-Versionen V1.00 – V1.03 zu installieren.

Um von der Software V1.05 zur V 1.03 zurückzukehren muss folgende Reihenfolge beachtet werden:

1. Installation V1.04B

2. Installation V1.03

Danach ist es wieder möglich, Software V1.05 zu installieren.

Hintergrund für diese Einschränkung / Vorgehensweise:

Zur Integration weiterer Funktionen, musste die Software-Struktur von V1.03 zur V1.05 umgestellt werden.

Des weiteren ist es aufgrund von Hardwareänderungen bei den in den Tabellen aufgeführten Receiver-Seriennummern nicht mehr möglich die Software V1.03 zu installieren.

UFS 922 si	XCC 35xxxxx
UFS 922 sw	XCC 35xxxxx
UFS 922 si	XCC 42xxxxx
UFS 922 sw	XCC 42xxxxx
UFS 922 si	XCC 45xxxxx
UFS 922 sw	XCC 45xxxxx
UFS 922 si	XCC 50xxxxx
UFS 922 sw	XCC 50xxxxx
UFS 922 si	XCC 51xxxxx
UFS 922 sw	XCC 51xxxxx
UFS 922 si	XCD 06xxxxx
UFS 922 sw	XCD 06xxxxx

Auf Receivern mit älteren Seriennummern kann die Software V1.03 installiert werden.

1 Vorbereitung des USB-Sticks

Hinweis:

Das für die Aktualisierung eingesetzte USB-Gerät sollte nicht zu viele Dateien enthalten. Es kann bei der Erkennung möglicher Aktualisierungs-Dateien zu Problemen führen. Es wird daher empfohlen ein leeres USB-Gerät zu verwenden.

Die Formatierung muss zwingend FAT/FAT32 sein.

- Auf USB Stick folgende Ordnerstruktur „kathrein/ufs922“ anlegen
- Software- Datei in den Ordner „kathrein/ufs922“ kopieren

2 Software-Aktualisierung - Emergency Update per USB-Stick

Mit dieser Funktion kann eine neue Software- bzw. eine neue Kanalliste per USB-Stick installiert werden.

Folgende Vorgehensweise:

- UFS 922 über Netzschalter ausschalten
 - USB-Stick anschließen
 - AUX-Taste an der Frontseite des Receivers drücken und gedrückt halten
 - UFS 922 über Netzschalter einschalten
 - AUX-Taste weiterhin gedrückt halten
 - Im Display erscheint nach kurzer Zeit die Anzeige "USB Emergency UP"
 - Danach folgen folgende Display-Anzeigen
 - Load Script File
 - Wait: USB Load
 - Done: xxxxxx RD
 - Check Update File
 - Wurde eine gültige Software-Datei gefunden beginnt nun die Aktualisierung
- Hinweis: Es können nur unterschiedliche Software-Versionen installiert werden. Es kann also NICHT die installierte Software mit der gleichen ersetzt werden.**
- Folgende Display-Anzeigen erscheine nun
 - (1/x) Er yyy (x=Anzahl der gefundenen Updates auf dem USB-Gerät/yyy= Fortschrittsanzeige von 1-100)
 - (1/x) Wr yyy (x=Anzahl der gefundenen Updates auf dem USB-Gerät/yyy= Fortschrittsanzeige von 1-100)
 - Nach Abschluss der Aktualisierung startet der Receiver wieder automatisch in den letzten Betriebszustand
 - Danach kann der USB-Stick wieder entfernt werden

3 Software-Programmlisten-Aktualisierung per Receiver-Menü

Über das Receiver-Menü „Service-Menü“ gibt es die Möglichkeit der Speicherung bzw. Aktualisierung von Software und Programmliste per USB-Gerät.

- Software-Aktualisierung per USB-Gerät
- Programmlisten-Aktualisierung per USB-Gerät
- Programmliste auf USB-Gerät speichern

3.1 Software-Aktualisierung per USB-Gerät

Aufruf über Service-Menü/Aktualisierung über USB/Software-Aktualisierung

Folgende Vorgehensweise:

- Software-Datei in den Ordner „kathrein/ufs922“ kopieren
- Aktualisierung starten und den Anweisungen folgen
- Receiver startet neu und führt Update durch
- Nach erfolgter Aktualisierung startet Receiver automatisch neu

3.2 Programmliste aktualisieren

Aufruf über Service-Menü/Aktualisierung über USB/Programmlisten-Aktualisierung

Folgende Vorgehensweise:

- Programmliste „channel.xml“ in den Ordner „kathrein/ufs922“ kopieren
- Aktualisierung starten und den Anweisungen folgen
- Receiver führt Aktualisierung durch und springt danach ins Menü zurück

3.3 Programmliste auf USB-Gerät speichern

Aufruf über Service-Menü/Aktualisierung über USB/Programmliste auf USB-Gerät speichern

Folgende Vorgehensweise:

- Speichervorgang starten und den Anweisungen folgen
- Receiver führt Speicherung durch und springt danach ins Menü zurück

Hinweis:

Programmliste „channel.xml“ wird ins Hauptverzeichnis des USB-Geräts kopiert. Führt man ein Update per USB über das Receiver-Menü durch, so muss die Programmliste ins Verzeichnis „kathrein/ufs922“ des USB-Geräts kopiert werden.